



**Zona Libre Trading Co. Ltda.**  
División Educación [diveduc@zonalibre.com.uy](mailto:diveduc@zonalibre.com.uy)



Fuente de Poder YIHUA  
Digital 305D III 30V 5A  
Rango de salida ajustable: 0  
~ 30V / 0 ~ 5A  
Función de detección de  
radio frecuencia de teléfono  
celular y de salida fija de  
4.2V 2A / 19V 5A.  
Los parámetros se pueden  
mostrar presionando solo  
una tecla. Es una  
herramienta esencial para  
reparación de teléfonos y  
portátiles (laptops)

**Especificación:**

**Potencia 180W**

**Voltaje de la fuente de alimentación 220V ± 10% 50Hz o 110V ± 10% 60Hz**

**Ajuste de rango 0 ~ 30V 0 ~ 5A**

**Condiciones de operación**

**Temperatura 0 ~ 40 °C Humedad relativa <80%**

**Dimensiones generales L268 x W125 x H155 mm ± 5mm**

**Peso 2,3 kg**

**Precisión del voltaje de salida ± 0,02 V**

**Coeficiente de voltaje <300PPM/C**

**Voltaje de ruido ondulado <1% Vrms**

**Valor actual OCP 0-5A, precisión: ± 0.01A**

**Rango de frecuencia de prueba de señal 30 ~ 1800MHz**

**incluyendo prueba de señal de teléfono móvil**

**Fuerza de señal > 10dBm**

Tel: (598) 29012772 (598) 29016377  
Paysandú 976, Montevideo, Uruguay – C.P. 11.100  
Email: [diveduc@zonalibre.com.uy](mailto:diveduc@zonalibre.com.uy) [www.zonalibre.com.uy](http://www.zonalibre.com.uy)